5075B VIA Barebone Starry Black

Комплект за сглобяване | Tri-mode | ANSI US

EAN 6925758628983 | MPN 6925758628983

Издание 2.0 | 14.11.2026

Това е комплект за сглобяване на механична клавиатура 5075B VIA с оформление Starry Black. За използване са нужни отделно съвместими механични суичове и капачки.

1. Вашият вариант

Характеристика	Вашият вариант
Подредба	75%, ANSI US QWERTY
Суичове	Без суичове и капачки
Капачки	Закупуват се отделно
Свързване	USB-C, Bluetooth 5.0 с 3 профила и 2,4 GHz с USB приемник
Батерия	Вградена акумулаторна
Подсветка	RGB на клавишите и странична подсветка
Управление	Копче за звук
Гнезда	Hot-swap за съвместими 5-pin механични суичове

2. Първо включване

1. Преди свързване монтирайте съвместимите суичове и капачки според раздел 9, с изваден USB кабел и превключвател в средна позиция USB.

2. Поставете превключвателя под Caps Lock в USB и свържете кабел за данни към USB порт на компютъра.

3. Проверете въвеждането в текстов редактор и настройте езика в операционната система. За безжична работа използвайте Win/Mac позицията според системата.

Свързване и батерия

3. Bluetooth

1. Поставете превключвателя под Caps Lock на Win или Mac според системата. Натиснете Fn + E, Fn + R или Fn + T, за да изберете Bluetooth профил.

2. Отворете Bluetooth настройките на устройството и изберете разпознатата клавиатура. Следвайте указанията на системата.

3. За преминаване към друго запаметено Bluetooth устройство изберете неговия профил с Fn + E/R/T.

4. Връзка 2,4 GHz

1. Поставете USB приемника на клавиатурата в компютъра. Оставете превключвателя на Win/Mac и натиснете Fn + Y за 2,4 GHz.

2. Проверете въвеждането. Ако връзката не се възстанови, използвайте USB и се обърнете към обслужващия търговец за точната процедура за тази ревизия.

5. Батерия и зареждане

Свържете USB-C порта към USB порт на компютъра с изправен кабел за зареждане. Не покривайте устройството и не го поставяйте върху мокра повърхност.

В безжичен режим натиснете Fn + Spacebar за проверка на заряда.

За спиране на безжичната работа извадете USB кабела и поставете превключвателя в средна позиция USB.

Клавиши и управление

6. Клавиши и подсветка

Комбинация	Действие
Fn + L	Включване/изключване на подсветката
Fn + стрелка нагоре / надолу	Увеличаване/намаляване на яркостта
Fn + W	Размяна между WASD и стрелките
Fn + L_Ctrl	Смяна между 10 режима на страничната подсветка, включително изключване
Fn + R_Ctrl, 3 секунди	Десният Ctrl става Menu; повторете за връщане
Fn + U	Кабелен режим
Fn + P / I	Print Screen / Insert

Завъртете копчето наляво/надясно за намаляване/увеличаване на звука. Натискането му изключва/включва звука.

В Windows Fn + M изключва/включва звука, Fn + < / > го намалява/увеличава. В Mac F7/F8/F9 управляват предишен запис, пауза и следващ запис; F10/F11/F12 - изключване, намаляване и увеличаване на звука.

Настройки и решения

8. Софтуер и настройване

Този комплект се настройва чрез usevia.app/; не поддържа Akko Cloud Driver. Свържете по USB, разрешете достъпа до устройството и проверете точния модел. Ако не се разпознава, изтеглете съответния 5075B VIA JSON от официалната продуктова страница и следвайте указанията на VIA за зареждането му.

9. Монтаж/смяна на суичове

1. Изключете USB и поставете превключвателя за връзка в USB, за да спрете безжичната работа.

2. Проверете съвместимостта на механичния суич. Огледайте пиновете, подравнете ги към гнездото и натиснете равномерно, без да насилвате. При съпротивление спрете и проверете подравняването.

3. Поставете подходящата капачка. При по-дългите клавиши подравнете и стабилизаторите. След монтажа проверете всички засегнати клавиши в текстов редактор.

Използвайте само JSON/фърмуер за точния 5075B VIA. Не използвайте файлове за 5075 V5, HE или друг модел.

10. Често срещани проблеми

Симптом	Какво да направите
Няма въвеждане по USB	Проверете USB позицията, кабела за данни и друг порт на компютъра.
Няма безжична връзка	Проверете заряда, режима и избрания Bluetooth профил или USB приемник. Повторете описаната процедура за свързване.
Грешни символи/клавиши	Проверете езика в системата, режима Win/Mac, Fn + W и преназначенията в софтуера.
Няма подсветка	Натиснете Fn + L и увеличете яркостта.
Не работи отделен клавиш	Проверете монтажа/пиновете на механичния суич.

Безопасност и обслужване

Радиочестоти и максимална излъчена мощност (EIRP). Bluetooth BR/EDR: 2402-2480 MHz, 3,24 dBm. Bluetooth Low Energy: 2402-2480 MHz, 3,34 dBm. Собствена връзка 2,4 GHz: 2402-2479 MHz, 7,05 dBm. Максимални стойности по изпитване за устройството.

Безопасна употреба

• Пазете от течности, открит пламък, силни нагреватели и удари. Не използвайте повреден кабел или конектор.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата. Изключете USB, ако е безопасно, и потърсете сервиз.

• При подуване, деформация, изтичане или повреда на батерията прекратете използването и зареждането. Не я отваряйте, пробивайте, притискайте или сменяйте сами.

• Дръжте приемника, свалените капачки и суичове далеч от малки деца - дребните части могат да бъдат погълнати.

• Преди почистване изключете кабела и безжичната работа. Използвайте мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарат директно и не потапяйте изделието.

• Изключвайте кабела, като държите конектора. Правете почивки и използвайте удобно положение на ръцете.

Разделно събиране

Не изхвърляйте клавиатурата, приемника или вградената батерия с битовите отпадъци. Предайте устройството в подходящ пункт за електрическо и електронно оборудване с батерия. Не отваряйте корпуса за изваждането ѝ. За местен пункт се обърнете към общината или търговеца. Разделяйте опаковките по материал.

Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.

Придружаваща ЕС декларация за съответствие
№ SYC-EU-DOC-2026-002. Пълната декларация на български и подписаният оригинал с приложение А са предоставени отделно: **AKKO_EU_Declaration_BG.pdf**.