Hatsune Miku AG ONE 3950 8K

Оптична геймърска мишка | PAW3950 | Tri-mode

EAN 6925758632041 | MPN 6925758632041

Издание 2.0 | 14.11.2026

Мишка за работа и игри с оформление Hatsune Miku. Това ръководство е за PAW3950 варианта, идентифициран с EAN/MPN по-горе.

1. Вашият вариант

Характеристика	Описание
Сензор	Akko Custom PAW3950
Свързване	USB кабел, 2,4 GHz и Bluetooth
Честота на отчитане	До 8000 Hz по USB/2,4 GHz; 250 Hz по Bluetooth
DPI нива	400 / 800 / 1200 / 1600 / 3200 / 6400 / 10000 / 30000
Батерия	Вградена акумулаторна, 500 mAh
Основни превключватели	Kailh GM X White Sword
Приемници	1K и 8K; смяната изисква повторно сдвояване в драйвера

2. Първо включване

1. Огледайте кабела и USB-C порта за повреди. Поставете мишката върху чиста равна подложка и отстранете евентуално защитно фолио от плъзгачите.

2. Свържете предния USB-C порт към USB порт на компютъра с кабел за данни. Проверете показалеца и бутоните.

3. За работа с приемник изберете 2.4G от долния превключвател; за Bluetooth - BT; OFF спира безжичната работа.

Свързване и настройки

3. Връзка с приемник

1. Поставете избрания приемник в компютъра и превключете мишката на 2.4G. Големият приемник работи до 8K, а малкият - до 1K.

2. Ако няма връзка или сменяте 1K и 8K приемника, отворете специализирания драйвер за AG ONE 3950. Изберете Settings > Pairing Tool / Pairing.

3. Задръжте бутона за сдвояване на мишката за 3 секунди, докато индикаторът започне да мига бързо. Приближете мишката до приемника и натиснете Start Pairing или интервала на клавиатурата.

4. Завършете според указанията на екрана и проверете показалеца и бутоните.

4. Bluetooth

1. Поставете долния превключвател на BT и задръжте долния бутон за сдвояване, за да стартирате откриването.

2. Отворете Bluetooth настройките на компютъра, изберете разпознатата мишка и следвайте указанията на системата.

5. Бутони и софтуер

Левият и десният бутон извършват основните щраквания. Колелцето превърта и се натиска за среден бутон; страничните бутони изпълняват Напред/Назад в съвместими приложения. Кратко натискане на DPI бутона отгоре сменя чувствителността.

Използвайте специализирания драйвер за AG ONE 3950 / PAW3950 от официалния център за изтегляне на Akko. Вариантът с два приемника не е съвместим с Akko Cloud Driver. Настройките са достъпни по USB и 2,4 GHz. Запазете нужните настройки и не прекъсвайте връзката при запис.

Променяйте DPI и честотата на отчитане постепенно и проверявайте в играта. По-високата честота увеличава разхода на енергия. Bluetooth не предоставя 8K режим.

Батерия и решения

6. Зареждане и грижа

Свържете USB-C порта към USB порт на компютъра с изправен кабел. Не покривайте мишката при зареждане. Изключете кабела и поставете превключвателя на OFF преди почистване. Почиствайте корпуса и отвора на сензора с мека суха кърпа или четка, без пръскане и потапяне.

7. Често срещани проблеми

Симптом	Какво да направите
Не работи по USB	Използвайте кабел за данни и друг USB порт; кабел само за зареждане не осигурява кабелна връзка.
Няма връзка с приемника	Проверете заряда, позицията 2.4G и избрания приемник. Повторете сдвояването.
Сменен е 1K/8K приемникът	Изпълнете Settings > Pairing Tool > Pair (Space) в драйвера за AG ONE 3950.
Не се открива по Bluetooth	Превключете на BT и стартирайте сдвояването отново. Премахнете стария системен запис и добавете мишката отново.
Показалецът прескача	Почистете сензора/подложката, преместете приемника по-близо и намалете честотата на отчитане.
DPI е неудобно	Сменете нивото с горния DPI бутон и проверете чувствителността в системата и играта.
Не се разпознава от драйвера	Изберете точния PAW3950 драйвер и USB/2,4 GHz връзка. Настройване през Bluetooth не се поддържа.

Не отваряйте корпуса за смяна на батерията или превключвателите. При повреда потърсете сервиз.

Безопасност и обслужване

Радиочестоти и максимална излъчена мощност (EIRP). Bluetooth Low Energy: 2402-2480 MHz, -2,12 dBm. Собствена връзка 2,4 GHz: 2400-2483.5 MHz, -1,95 dBm. Максимални стойности по изпитване за устройството.

Безопасна употреба

• Пазете от течности, открит пламък, силни нагреватели и удари. Не използвайте повреден кабел или конектор.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата. Изключете USB, ако е безопасно, и потърсете сервиз.

• При подуване, деформация, изтичане или повреда на батерията прекратете използването и зареждането. Не я отваряйте, пробивайте, притискайте или сменяйте сами.

• Дръжте приемниците и свалените малки принадлежности далеч от малки деца - дребните части могат да бъдат погълнати.

• Преди почистване изключете кабела и безжичната работа. Използвайте мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарат директно и не потапяйте изделието.

• Изключвайте кабела, като държите конектора. Правете почивки и използвайте удобно положение на ръцете.

Разделно събиране

Не изхвърляйте мишката, приемника или вградената батерия с битовите отпадъци. Предайте устройството в подходящ пункт за електрическо и електронно оборудване с батерия. Не отваряйте корпуса за изваждането ѝ. За местен пункт се обърнете към общината или търговеца. Разделяйте опаковките по материал.

Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.

Придружаваща ЕС декларация за съответствие
№ SYC-EU-DOC-2026-002. Пълната декларация на български и подписаният оригинал с приложение А са предоставени отделно: **AKKO_EU_Declaration_BG.pdf**.