

FIREGLIDER One

БЯЛ | EAN 4044951045280

Инструкции за употреба

Запазете документа за справка. Прочетете указанията за безопасност преди първата употреба.

01 / Подготовка и свързване

Подготовка. Отстранете защитното фолио от плъзгачите, ако има такова. Извадете USB приемника от отделението в долната част на мишката. Използвайте чиста, равна повърхност или пад.

Безжично. Поставете включения USB nano приемник в USB порт на компютъра. Преместете долния превключвател нагоре за безжична работа с включена подсветка или надолу за безжична работа с изключена подсветка. Изчакайте системата да разпознае устройството. Връзката е 2.4 GHz чрез приемника; не се извършва Bluetooth свояване.

С кабел. Свържете USB-C конектора към мишката, а USB-A конектора към компютъра. Кабелът пренася данни и позволява работа на мишката по време на зареждане.

02 / Бутони и чувствителност

Левият и десният бутон изпълняват стандартните действия. Колелцето служи за превъртане и натискане като среден бутон. Двата странични бутон обичайно изпълняват „Назад“ и „Напред“, според приложението.

Бутонът DPI е отдолу. С последователни натискания преминавате през 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12000 DPI. Индикаторът за DPI и батерия мига кратко при смяната. По-високата стойност движи курсора по-бързо при едно и също движение на ръката.

03 / Зареждане

Зареждайте през USB с включения кабел. За максималната скорост на зареждане ръководството посочва източник с мощност поне 5 W; минималната необходима мощност е 0.2 W. Индикаторът показва състоянието на батерията. Не оставяйте батерията напълно разредена при продължително съхранение. Реалното време на работа зависи от настройките и употребата.

Технически данни

FIREGLIDER One White | 4044951045280

Цвят / свързване	Бял; USB кабел и 2.4 GHz USB приемник
Сензор	Оптичен, PixArt PAW3311
DPI нива	400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12000
Честота на отчитане	До 1000 Hz
Скорост / ускорение	300 IPS / 35 g
Lift-off distance	2 mm
Кадри на сензора	Автоматично регулиране
Вградена памет	512 kB за профили
Бутони / превключватели	5 основни + отделен DPI бутон; Nano; минимум 20 млн. натискания
Плъзгачи	3, PTFE
Размери (Д x Ш x В)	127.5 x 64 x 40 mm
Тегло без кабел	50 g
Батерия	Литиево-йонна, 300 mAh; до 100 часа
Кабел	180 cm, текстилна оплетка; USB-C към USB-A
Обхват	До 10 m
Радиочестотен диапазон	2.400 - 2.480 GHz
Излъчвана мощност (EIRP)	≤ 2 dBm
Операционна система	Windows

Съдържание на комплекта

Мишка FIREGLIDER One White; USB nano приемник; USB кабел за данни и зареждане; допълнителен комплект плъзгачи.

Безопасност и поддръжка

04 / Грижа за устройството

Използвайте в сухо помещение. Пазете от течности, нагряване, пряко слънце и удари. Почиствайте с мека суха кърпа след изключване и откачане на кабела. Не вкарвайте предмети в отворите. Дръжте малките части и кабела далеч от деца. Правете почивки и поддържайте удобна позиция на китката.

Не отваряйте и не сменяйте вградената батерия самостоятелно. При подуване, необичайно нагряване или повреда прекратете употребата и зареждането и потърсете сервиз. Изключвайте USB кабела при гръмотевична буря или продължително неизползване.

Не съхранявайте над 45 °C. При чувствителност към мигаща светлина изключете подсветката чрез долния превключвател и използвайте добре осветено помещение.

05 / При проблем

Няма движение на курсора	Проверете захранването, заряда и USB връзката. Опитайте друг порт и работа с кабел.
Безжичната връзка прекъсва	Приближете приемника, отстранете метални прегради и го отдалечете от източници на радиосмущения. Заредете батерията.
Курсорът прескача	Проверете сензора за прах и опитайте с пад. Намалете DPI, ако движението е прекалено бързо.
Проблемът остава	Пробвайте на друг компютър. Свържете се с GamingGear.bg с описание и документ за покупка.

Предайте устройството с вградената батерия в пункт за електронни отпадъци. Не изхвърляйте с битовия отпадък и не демонтирайте батерията за тази цел.

06 / Дистрибутор за България и сервиз

Гейм Фактори ООД / GamingGear.bg

България, 9000 Варна, бул. „Сливница“ № 142

+359 888 613 196 • sales@gaminggear.bg • gaminggear.bg

07 / Производител / отговорно лице в ЕС

Sharkoon Technologies GmbH

Grüninger Weg 48, 35415 Pohlheim, Германия

+49 6403 96814 0 • support@sharkoon.com • en.sharkoon.com