

SKILLER SGM70W

ЧЕРЕН | EAN 4044951044337

Инструкции за употреба

Запазете документа за справка. Прочетете указанията за безопасност преди първата употреба.

01 / Свързване

Отстранете защитното фолио от плъзгачите, ако е поставено. Използвайте чист пад; пазете стъклени плъзгачи от удари и абразивни частици.

Безжично: свържете включения USB приемник към компютъра и включете безжичния режим от долния превключвател на мишката. Връзката е 2.4 GHz чрез приемника; не е Bluetooth.

С кабел: свържете USB-C края към мишката, а USB-A края към компютъра. Кабелът служи за данни и зареждане. При кабелна връзка максималната честота на отчитане е 1000 Hz.

02 / Бутони, DPI и честота на отчитане

Левият и десният бутон изпълняват стандартните действия. Колелцето превърта и служи като среден бутон при натискане. Двата странични бутона обичайно изпълняват „Назад“ и „Напред“ според приложението.

Еднократно натискане на долния DPI бутон превключва последователно между 400 / 800 / 1600 / 3200 / 26000 DPI. Индикаторът премигва при смяна. По-високото DPI означава по-бързо движение на курсора.

Бързо двойно натискане на DPI бутона сменя честотата на отчитане между 1000 / 4000 / 8000 Hz. Режимите 4000 и 8000 Hz се използват при безжична връзка. Не е необходим допълнителен софтуер за тези настройки.

8000 Hz увеличава натоварването на процесора и разхода на батерия. За тази настройка Sharkoon посочва поне Intel Core i7 от 9-о поколение или AMD Ryzen 7 от 2-ро поколение, или еквивалент. Ако играта насича, намалете честотата.

03 / Зареждане

Използвайте включения USB кабел и съвместим USB източник. Минималната необходима мощност е 0.2 W; за максимална скорост на зареждане източникът трябва да предоставя поне 5 W.

Осветлението показва състоянието на батерията. Не оставяйте батерията напълно разредена при съхранение.

Технически данни

SKILLER SGM70W | 4044951044337

Свързване	USB / 2.4 GHz; обхват до 10 m
Сензор	Оптичен PixArt PAW3395
DPI	400 / 800 / 1600 / 3200 / 26000
Polling rate	Кабел: до 1000 Hz; безжично: 1000 / 4000 / 8000 Hz
Скорост / ускорение	650 IPS / 50 g
Lift-off distance / FPS	2 mm / автоматично регулиране
Памет	512 kB за профили
Бутони / превключватели	5 основни + отделен DPI бутон; Нуло; основните: минимум 100 млн. натискания
Плъзгачи	2 стъклени + 1 PTFE
Цвят / осветление	Черен / RGB
Размери / тегло	118 x 62 x 37 mm / 49 g без кабел
Батерия	Литиево-полимерна, 500 mAh
Автономност	До 70 h при 1000 Hz; 26 h при 4000 Hz; 23 h при 8000 Hz
Кабел	USB-C към USB-A; 180 cm; текстилна оплетка; позлатен USB конектор
Радиодиапазон / EIRP	2.400 - 2.480 GHz / ≤ 0 dBm
Работна температура	-10 до +40 °C
Операционна система	Windows

Съдържание на комплекта

Мишка SKILLER SGM70W; USB приемник; USB кабел за данни и зареждане.

Посоченото време на работа е максимално. Реалната автономност зависи от настройките и начина на използване.

Безопасност и поддръжка

04 / Безопасна употреба

Използвайте в сухо помещение. Пазете от течности, удари, силна топлина и пряко слънце. Не съхранявайте над 45 °C или при необичайно въздушно налягане. Дръжте малките части и кабела далеч от деца под 6 години.

Не отваряйте и не подменяйте батерията самостоятелно. При повреда, подуване или необичайно нагряване прекратете употребата и зареждането и потърсете сервиз. Зареждайте периодично при продължително съхранение.

При чувствителност към мигаща светлина използвайте добре осветено помещение и избягвайте мигащи ефекти. Поддържайте удобна позиция на китката и правете редовни почивки.

05 / Почистване и решаване на проблеми

Изключете мишката и откачете кабела. Почиствайте с мека суха кърпа. Не вкарвайте предмети в сензора или USB порта. Не използвайте напукани стъклени плъзгачи.

Не работи	Проверете превключвателя, заряда и приемника. Опитайте друг USB порт и работа с кабел.
Насичане / прекъсване	Приближете приемника, отдалечете го от източници на радиосмущения. Намалете polling rate на 1000 Hz.
Курсорът прескача	Проверете сензора и пада за замърсяване; опитайте друга повърхност.
Проблемът остава	Тествайте на друг компютър. Свържете се с GamingGear.bg с описание и документ за покупка.

Предайте устройството с батерията в пункт за електронни отпадъци. Не го изхвърляйте с битовите отпадъци и не демонтирайте сами батерията.

Дистрибутор за България и сервиз

Гейм Фактори ООД / GamingGear.bg

България, 9000 Варна, бул. „Сливница“ № 142

+359 888 613 196 • sales@gaminggear.bg • gaminggear.bg

Производител / отговорно лице в ЕС

Sharkoon Technologies GmbH

Grüninger Weg 48, 35415 Pohlheim, Германия

+49 6403 96814 0 • support@sharkoon.com • en.sharkoon.com