Flash Magnetic

Комплект 45 суича | Магнитни Hall Effect

EAN 6925758633369 | MPN 121-00000-138

Издание 2.0 | 14.11.2026

Flash Magnetic е комплект от 45 сменяеми суича за клавиатура. Вид: Магнитни Hall Effect, линейно усещане. Суичовете се поставят само в съвместима клавиатура и платка.

1. Идентификация и характеристики

Брой в опаковката	45 суича
Тип	Магнитни Hall Effect, линейно усещане
Магнитна ориентация	N-pole-down - северен полюс надолу
Начална сила	25 gf минимум
Общ ход	3,5 ± 0,1 mm
Сила в края на хода	48 gf максимум

2. Съвместимост преди монтаж

Проверете, че клавиатурата поддържа този магнитен суич с N-pole-down ориентация и го разпознава в софтуера си. Кръстовидното захващане за капачка не доказва съвместимост на суича с платката. Не поставяйте в стандартна механична клавиатура или в платка за S-pole-down суичове.

Сред посочените от AKKO съвместими модели са FUN60 Pro/Max HE, FUN60 Ultra HE/Ultra TMR, M1 V5 TMR и TAC75 HE. MOD007 HE, MOD007B HE и MOD007 HE Year of the Dragon V1 са сред несъвместимите S-pole варианти. Проверявайте точната ревизия, не само името на семейството.

3. Монтаж

1. Изключете USB кабела и безжичната работа на клавиатурата. Свалете капачката с подходящ инструмент.

2. С инструмент за суичове освободете задържащите щипки и извадете стария суич внимателно нагоре. Не дърпайте капачката заедно със суича и не натискайте платката.

3. Подравнете новия суич с отвора и зададената ориентация на клавиатурата. Поставете равномерно, без усукване и силен натиск.

4. Монтирайте капачката. Свържете клавиатурата и продължете с избора на суич и калибрирането на следващата страница.

Грижа и безопасност

4. Избор и калибриране

1. Свържете по USB и отворете официалния софтуер на клавиатурата. Изберете Flash Magnetic от поддържаните суичове. Ако липсва, не избирайте друг тип.

2. Стартирайте калибрирането и изпълнете показаните стъпки. Не прекъсвайте връзката по време на запис.

3. Тествайте сменените клавиши. При случайно задействане увеличете разстоянията за задействане и Rapid Trigger.

Проблем	Действие
Не се разпознава	Проверете модела, ревизията, магнитната ориентация и избрания тип суич.
Повтаря или пропуска	Изпълнете калибрирането отново и проверете настройките. При продължаващ проблем потърсете сервиз.

5. Поддръжка и безопасност

Пазете от влага и прах. Не потапяйте и не пръскайте препарати в суичовете. За разглобяване и смазване са необходими подходящи знания и материали.

Малки части - опасност от поглъщане и задавяне. Дръжте далеч от малки деца. Контактите и инструментите могат да имат остри ръбове. Работете само при изключена клавиатура; не използвайте суич с видима механична повреда.

Предавайте ненужните части според местните правила за изделия от пластмаса и метал. Разделете опаковката по материал.

6. Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.