

Stealthbite IEM

СЛУШАЛКИ ТАПИ (IN-EAR) | EAN 4044951046218

Инструкции за употреба и технически данни

Запазете документа за справка. Прочетете указанията за безопасност преди първата употреба.

01 / Първоначална подготовка

- 1. Изберете кабела.** За разговори използвайте кабела с вграден микрофон и 3.5 mm TRRS жак. За слушане без микрофон използвайте аудиокабела с TRS жак.
- 2. Свържете слушалките.** При изключен от източника кабел съобразете означенията L (ляво) и R (дясно). Подравнете двата пина към гнездото и поставете конектора внимателно, без усукване или натиск под ъгъл. Не насилвайте връзката.
- 3. Поставете подходящи накрайници.** Изберете размер, който уплътнява удобно, без болка. Уверете се, че накрайниците са закрепени. Намалете звука преди поставяне в ушите и го увеличавайте постепенно.

02 / Свързване към устройство

3.5 mm комбиниран порт	Включете TRRS кабела в съвместим CTIA порт за слушалки и микрофон. Поставете жака докрай.
USB-C / USB-A	Включете слушалките към Stealthbite DAC, а DAC към USB-C порта. За USB-A използвайте включения адаптер. Изберете USB аудиоустройството в настройките за звук.
Компютър с отделни аудиопортове	Използвайте включения USB DAC или отделно закупен CTIA разклонител за слушалки и микрофон.
Конзола / контролер	Използвайте само 3.5 mm TRRS връзка. Sharkoon не посочва поддръжка на DAC за изброените конзоли.

При гласов чат изберете правилния вход за микрофон и разрешете достъпа до него в операционната система и приложението. TRS кабелът не предоставя микрофон.

Технически данни

03 / DATA SHEET | STEALTHBITE IEM

Тип / корпус	Кабелни IEM; смола
Говорители	Хибридни: 1 динамичен (10 mm) + 1 балансирана арматура; двукамерен дизайн
Честотен диапазон	20 Hz - 40 kHz
Импеданс / чувствителност	32 Ω ± 15%; 87 dB при 1 kHz / 1 mW
Конектори на слушалките	2-pin, 0.78 mm
Тегло	9.8 g без кабел; 26.8 g общо според производителя
Микрофон	Вграден в кабела, всепосочен; 100 Hz - 5 kHz
Микрофон: електрически данни	2.2 kΩ; -40 dB ± 3 dB
DAC / чип	Външна USB-C звукова карта Stealthbite DAC / KT02H20
DAC: изход	680 mV; максимум 30 mW; товар 16 - 32 Ω
DAC: аудиопараметри	SNR 110 dB; 32 bit / 384 kHz (ADC/DAC по данни на Sharkoon)
Кабели	Сменяеми, усукани; 120 cm + 80 cm удължител; TRRS CTIA
Операционни системи	Windows, macOS, Linux
Конзоли през 3.5 mm	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch 2; без DAC

Съдържание на комплекта

Слушалки Stealthbite IEM; твърд калъф; Stealthbite DAC; силиконови накрайници в три размера; 2-pin кабел с TRRS жак и микрофон; 2-pin кабел с TRS жак; TRRS удължител; адаптер USB-C към USB-A.

Техническите стойности са предоставени от производителя. Наличните USB аудиоформати зависят от устройството, системата и приложението. За телефони и таблети проверете поддръжката на USB аудио или съвместим 3.5 mm порт.

Грижа и поддръжка

04 / Безопасна употреба

Продължителното слушане при висока сила на звука може да увреди слуха. Използвайте умерена сила и правете почивки. При дискомфорт прекратете употребата. Не използвайте слушалките, когато трябва да чувате движението или предупредителни сигнали.

Пазете слушалките, кабелите и DAC от течности, влага, силна топлина и механични удари. Не използвайте повредени кабели или конектори. Дръжте малките крайници и адаптери далеч от малки деца. Не разглобявайте корпуса или DAC.

05 / Почистване и съхранение

Изключете от устройството. Почиствайте корпуса с мека суха кърпа, без разтворители и без проникване на течност в звуковия отвор. Сваляйте силиконовите крайници за отделно почистване; поставяйте ги обратно само напълно сухи. Не пробивайте и не натискайте защитната мрежичка.

Разкачвайте, като държите конектора, а не кабела. При смяна на 2-pin кабела издърпвайте право и внимателно, без усукване. Прибирайте сухите слушалки в калъфа, без пречупване или силно опъване на кабела.

06 / При проблем

Няма звук	Проверете жака, силата на звука и избрания аудиоизход. При USB опитайте друг порт. Тествайте слушалките на друго съвместимо устройство.
Не работи микрофонът	Проверете дали използвате кабела с микрофон. Проверете CTIA порта, избрания вход, заглушаването и разрешенията в приложението.
Слаб бас / неравен звук	Проверете уплътняването и размера на крайниците, баланса ляво/дясно, замърсяване и правилното поставяне на конекторите.
Прекъсване / прашене	Намалете звука и проверете връзките. Пробвайте другия кабел. При видима повреда прекратете употребата и се свържете със сервиза.

Изхвърляне

Предайте ненужните слушалки и DAC в пункт за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване. Не ги изхвърляйте с битовите отпадъци. Разделяйте опаковката според местните правила.

Контакти и документи

07 / Дистрибутор за България и сервиз

Гейм Фактори ООД / GamingGear.bg

Адрес за контакт и обслужване: България, 9000 Варна, бул. „Сливница“ № 142

Телефон: +359 888 613 196

Електронна поща: sales@gaminggear.bg

Уебсайт: gaminggear.bg

При проблем изпратете описание, модел, номер на поръчката или документ за покупка. Потърсете съдействие преди изпращане, за да получите актуални инструкции за сервиз. Приложимите гаранционни условия са посочени в документа за покупка и на сайта на магазина.

08 / Производител / отговорно лице в ЕС

Sharkoon Technologies GmbH

Grüninger Weg 48, 35415 Pohlheim, Германия

Телефон: +49 6403 96814 0

Уебсайт: en.sharkoon.com